

PRODUKTBLAD - STRØMFORSYNING FRA MILLETEKNIK

Produktbilde



Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn	Artikkelnummer	E-postnummer
Fire module 4 outputs (24V)	A-FU002404FS01	52 574 67
Fire Module 4 Outputs S	SM01FU002404FS01	52 574 68

Navn

Alarmovervåkingsmodul for brannalarmer og andre alarmer. Leveres i egen innkapsling.

Bruksområde

Brukes til alarmapparatovervåking i brannalarmanlegg.

Teknisk beskrivelse

Overvåking av alarmer via invertert spenning og sikring av 1-4 utganger. Fire individuelt kontrollerbare spenningsutganger og/eller totalkontroll og/eller escape-funksjon (prioritert inngang). Konstant eller pulserende signal på utgang. Display og knapp lar systemet kalibreres. Indikasjoner for hvilken utgang og hva den alarmerer for, (avbrudd, kortslutning eller feil antall alarmer).

Spenning, strøm og effekt

Spenning i: 27,3 V DC, (24 V).

Spenning ut: 27,3 V DC, (24 V).

Strømmuttak: 8 A. Maks 2 A per utgang.

Utganger

Fire individuelt kontrollerbare spenningsutganger og/eller totalkontroll og/eller escape-funksjon (prioritert inngang).

Alarm

Totalalarm gis ved sikringsvikt og sløyfebrudd.

Sikringer

Last sikringer: Fire F2A'er.

Indikasjoner og kommunikasjon

Display som viser driftsstatus, alarmer og feil. Driftsindikasjon: én indikasjonsdiode per belastningsutgang. Alarmer kan videresendes til batteri-backup.

Innkapsling, utførelse

Plateskap for veggmontering, pulverlakkert hvit. Seks kabelinnganger. Buntbåndholder i kabinett.

Mål, høyde x bredde x dybde	Innebygd vifte	IP-klasse
230 x 216 x 85 mm	Nei	IP20

Vekt

Navn	Netto vekt	Vekt m pakke.
Alarmerovervåking i innkapsling	0,45 kg	0,6 kg
Alarmovervåkingskort	0,45 kg	0,6 kg

Installasjonskrav

Enheten er beregnet for fast installasjon. Aggregatet skal installeres innendørs, miljøklasse 1, omgivelsestemperatur: +5°C til +40°C.

Produktet skal installeres i et kompatibelt produkt fra Milleteknik.

Alternativet passer inn

Produktserie	Kapslingsstørrelse	Antall kort som kan passe ^a .
EN54, NEO, NOVA	FLX M	2
NEO, NOVA	FLX L	2
19 rack module holder	4U	4

^a.Antall kort/alternativer som kan passe er det totale antallet som kan passe i huset. Elektroniske og mekaniske begrensninger kan eksistere. Brannmodul i S-skap kan ikke monteres i andre skap.

Krav som produktet oppfyller

EMC:	EMC-direktivet 2014/30/EU
EI:	Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE-direktivet ifølge: 765/2008

Miljø	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 20021961E, RoHS Regulation: Directive 2015/863
-------	--



Garanti

Produktet har to års garanti mot fabrikkasjonsfeil. Batterier og slitedeler dekkes ikke av garantien.

Produksjon, levetid, miljøpåvirkning og resirkulering

Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produktet er designet for lang levetid, noe som reduserer miljøbelastningen. Utgåtte produkter leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Lenke til den nyeste informasjonen

Produkter er gjenstand for oppdateringer, og du finner alltid den siste informasjonen på vårt nettsted.

Tillbehör & tillval

Om disse dataene

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Oppdatert uten varsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.