

PRODUKTBLAD - STRØMFORSYNING FRA MILLETEKNIK

Produktbilde



Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn	Artikkelnummer	E-postnummer
Battery Box 24V FLX S	FS010000024BB01	52 13 574

Navn

SSF 1014 godkjent batteriboks for 24 V batteri-backup.

Bruksområde

Brukes til å forlenge backupdriftstiden for strømforsyning / batteri-backup.

Batteri og batteritype

Fire 7,2 Ah batterier.

Fire 14 Ah batterier.

To 14 Ah batterier.

To 20 Ah batterier.

Batteritype: 12 V, AGM blybatteri, vedlikeholdsfritt. Batterier følger ikke med.

Alarm

Alarmer videresendes til batteri-backup, som gir alarm.

Innkapsling, utførelse

Plateskap for veggmontering eller i et 19" stativskap (5 HE). Pulverlakkert sort. Fire kabelinnføringer på toppen og utløpshull på baksiden. Buntebåndholder i kapsling.

Mål, høyde x bredde x dybde	Innebygd vifte	IP-klasse
222 x 437 x 145 mm	Nei	IP30

Vekt

Navn	Netto vekt	Vekt m pakke.
Batteri-boks 24V FLX S	3,5 kg	5 kg

Installasjonskrav

Enheten er beregnet for fast installasjon. Aggregatet skal installeres innendørs, miljøklasse 1, omgivelsestemperatur: +5°C til +40°C. Anbefalt omgivelsestemperatur er +15°C til +25°C (for optimal batterilevetid).

Passer inn

Produktserie	Kapslingsstørrelse	Antall batteribokser som kan kobles til ^a
ECO, NEO, NOVA	FLX S	1

^aKobles til 24V batteri backup. Kan ikke kobles til 12 V batteri backup.

Krav som produktet oppfyller

EMC:	EMC-direktivet 2014/30EU
EI:	Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE-direktivet ifølge: 765/2008
Miljø	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2015/863



Garanti

Produktet har to års garanti mot fabrikkfeil. Batterier og slidedeler dekkes ikke av garantien.

Produksjon, levetid, miljøpåvirkning og resirkulering

Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produktet er designet for lang levetid, noe som reduserer miljøbelastningen. Utgåtte produkter leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Lenke til den nyeste informasjonen

Produkter er gjenstand for oppdateringer, og du finner alltid den siste informasjonen på vårt nettsted.

Batteri-bokser & batterihyller

Om disse dataene

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Oppdatert uten varsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.