

PRODUKTBLAD - STRÖMFÖRSÖRJNING FRÅN MILLETEKNIK

Produktbild



Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn	Artikelnummer	E-nummer
Battery Panel 48V	3U010000048BP01	52 135 59

Benämning

Batteripanel för anslutning av fyra frontmatade batterier.

Användningsområde

Används för att koppla samman batterier som är fristående från strömförsörjning / batteribackup.

Teknisk beskrivning

Namn	Används med
Battery Panel 48V	EN54 1U/2U där inbyggd testlast finns.

Batteri och batterityp

Batterityp: 12 V, AGM blysyra batteri, underhållsfritt. Batterier ingår ej.

Larm

Larmfunktioner saknas.

Kapsling, utförande

1 HE Plåtlåda för montering i 19" rackstativ. Pulverlackad svart.

Mått, höjd x bredd x djup	Inbyggd fläkt	IP-klass
44 x 244 x 280 mm	Ja	IP20

Vikt

Namn	Nettovikt	Vikt m förp.
Batterianslutningspanel 48V	2,1 kg	2,4 kg

Installationskrav

Enheten är avsedd för fast installation. Enheten skall installeras inomhus, miljöklass 1, omgivningstemperatur: +5°C till +40°C. Rekommenderad omgivningstemperatur är +15°C till +25°C (för optimal batterilivslängd).

Passar till

Produktserie	Kapslingsstorlek	Kommentar
EN54 ^a	1U / 2U	Batterihylla krävs.

^a24 V passar till 24 V och 48 V passar till 48 V.

Krav som produkten uppfyller

EMC:	EMC Direktivet 2014/30EU
EI:	Lågspänningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE direktivet enligt:765/2008
Miljö	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2015/863



Garanti

Produkten har två års garanti för tillverkningsfel. Batterier och förslitningsdelar omfattas ej av garanti.

Tillverkning, livslängd, miljöpåverkan och återvinning

Tillverkad av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produkten konstrueras för lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan. Uttjänta produkter lämnas till närmaste återvinningscentral.

Länk till senaste informationen

Produkter är föremål för uppdateringar, du hittar alltid den senaste informationen på www.milleteknik.se.

Batteriboxar & batterihyllor

Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel. Uppdateras utan föregående meddelande.